



1) Optische Achse Empfänger 2) Optische Achse Sender 3) Sn 4) Ausgangsfunktion

- Optoelektronischer Sensor
- Baureihe 5K
- LED-Rotlicht
- bis 200 mm



Allgemeine Merkmale

Einsteller Potentiometer 6-Gang (1x)
 Zulassungen / Konformität cULus
 CE
 Grundnorm IEC 60947-5-2
 Schutzart nach IEC 60529 IP67
 Anzeige Ausgangsfunktion - LED YE
 verpolungssicher ja
 Baureihe Baureihe 5K
 Einstellmöglichkeit Schaltabstand (Sn)
 Kurzschlusschutz ja
 Marke GLOBAL

Erfassungsbereich Sd 20...200 mm
 Länge 1 10,8 mm
 Länge 2 19,5 mm
 Länge 3 43,2 mm
 Mindestschaltabstand 20 mm
 Realschaltabstand Sr 200 mm
 Reichweite Sn Sn = 200 mm, einstellbar
 Steckerart M8x1-S49
 Umgebungstemperatur Ta max. 55 °C
 Umgebungstemperatur Ta min. -25 °C
 Werkstoff aktive Fläche PMMA
 Werkstoff Gehäuse PC, PBT

Elektrische Merkmale

Anschlussart Steckverbinder
 Bem.-Betriebsspannung Ue DC 24.0 V
 Bemessungsbetriebsstrom Ie 100 mA
 Betriebsspannung UB max. DC [V] 30.0 V
 Betriebsspannung UB min. DC [V] 10.0 V
 Einschaltverzögerung ton max. 1.00 ms
 Elektrische Ausführung DC, Gleichspannung
 Leerlaufstrom max. Io bei Ue 30 mA
 Restwelligkeit max. (% von Ue) 10 %
 Schaltausgang PNP (1x)
 Schaltfrequenz f max. (bei Ue) 500 Hz
 Schaltfunktion Öffner
 Spannungsfall Ud max. (bei Ie) 2.4 V

Optische Merkmale

Funktionsprinzip optisch Lichttaster, Triangulation
 Lichtart LED-Rotlicht
 Optische Besonderheit Hintergrundausblendung
 Schaltfunktion optisch NC: dunkelschaltend
 Wellenlänge 660 nm

Zusatztext

Zubehör separat bestellen.
 Weitere Informationen: siehe Betriebsanleitung.
 Nur für Applikationen nach NFPA 79 (Maschinen mit einer Versorgungsspannung von maximal 600 Volt). Für den Anschluss des Gerätes ist ein R/C (CYJV2) Kabel mit geeigneten Eigenschaften zu verwenden.
 Referenzobjekt (Messplatte): Graukarte, 100 x 100

Mechanische Merkmale

Bauform Quader, Anschluss 90°
 Befestigungsart Schraube M3

90 % Remission, axiale Annäherung.
 Nach Beseitigung der Überlast ist der Sensor wieder funktionsfähig.

Optoelektronischer Sensor
BOS 5K-PO-RH12-S49
Bestellcode: **BOS015W**

BALLUFF
sensors worldwide

